



REGULADOR SER-1200W

CLAVE S01035

Modelo	SER-1200W
Capacidad	2400VA/1200W
Material	ABS



Input

Rango de voltaje	90-145VAC
Frecuencia	50Hz/60Hz (autosensin)
Joules	94J(14D391)
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P

Output

Voltaje	120VAC
Pasos de regulación	3(Boost de 2 pasos y Buck de 1 paso)
Tomas de salida	Nema5-15R : 8 contactos AVR regulado mas protección contra sobretensiones.
Output Voltaje	120VAC±10%
Corriente máxima de pico	15A
Puerto de carga USB de 5 VCC	1 Puerto 2.1A Max.
Puerto de carga USB Tipo C de 5 VCC	1 Puerto 2.1A Max.
Protección	Sobrecarga/cortocircuito: Interruptor de circuito de rearme manual Protección contra sobretensión: Interruptor térmico Protección contra sobretensiones: 94 Joules Salida de tensión estable de 2 vías y 4 orificios
Rango de retardo	2S-10S-30S


Indicadores

Led de encendido/apagado	Verde
Boost LED	Verde
Buck LED	Verde
Anormal	Rojo

Ambiente

Humedad	0-95% (Sin condensación)
Nivel de Ruido	Menos de 40dB a 1M

Medida



Para garantía favor de revisar su póliza